



Technische Daten Ledvance LED Röhre T8 Value (EM/Mains) Ultra Output 29W  
3150lm - 830 | 150cm - Ersatz für 58W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248555                               |
| EAN                                     | 4099854038624                        |
| Marke                                   | Ledvance                             |
| Herstellername                          | LEDTUBE T8 EM UO V 1500 29W 830 LEDV |
| Menge in der Originalverpackung         | 10                                   |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                              |
| Energieeffizienzklasse                  | F                                    |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                                |
| Lampen Spannung (V)                     | 220-240                              |

## Technische Informationen

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Technologie              | LED           |
| Ersetzt (Watt)           | 58            |
| Watt                     | 29            |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar |
| Sockel                   | G13           |
| Drehbar                  | Nein          |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89         |
| Helle Farbe              | Weiß          |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe   |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 3150         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 108          |
| Leistungsfaktor              | >0.90        |
| Produkttyp                   | LED T8 Röhre |
| Sensortyp                    | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Inklusive LED Starter   | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt | Nein                                   |
| Vorschaltgerät          | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output         | Ultra Output                           |
| Ausführung              | Matt                                   |
| Gehäuse                 | Glas                                   |
| Product Serie           | Value                                  |

## Masse

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 150cm |
| Länge (mm)       | 1514  |
| Durchmesser (mm) | 26.8  |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**