



Caractéristiques Ledvance Réglette
LED Sensor 14W 1400lm - 830 | 120cm
- Remplacement 36W - Détecteur De
Mouvement

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. | 249865 |
| EAN | 4058075762152 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LED BATTEN SENSOR 120CM 14W 830 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 36 |
| Puissance (W) | 14 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1400 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.50 |
| Longueur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Plug-in 230V |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Product Serie | Sensors |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1173 |
| Largeur (mm) | 28 |
| Hauteur (mm) | 36 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|-----------------|-----------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**