



Caractéristiques Philips Réglette LED
CoreLine Blanc 57W 8000lm - 830-840
CCT | 150cm - Dimmable, Dali -
Remplacement 2x80W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf. | 255176 |
| EAN | 8720169768383 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x80 |
| Puissance (W) | 57 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 8000 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montage | Surface, Plafond |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector] |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK04 |
| Logement | Plastic |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1450 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 65 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**